



# All-in1 Laptop Powerbank 25000

Toote nr:

## 421-46

EAN:



5705730421464



<b>5</b> Years Warranty	<b>25000</b> mAh
-------------------------------	---------------------

<b>PD 60W</b> <b>DC 91W</b> <b>USB 18W</b> Fast and powerful	 Charge multiple devices simultaneously
---	---

 Laptop connectors included	<b>24V</b> Voltage display
-----------------------------------	-------------------------------

 Wireless charger	 Qi-compatible
----------------------	-------------------

 <input checked="" type="checkbox"/> Carry-On approved
--



 RoHS COMPLIANT	

Sandberg All-in-1 Laptop Powerbank 25000 on sinu mobiilne toiteallikas seadmetele – sealhulgas sülearvutile või MacBookile. Võimsa 25 000 mAh akuga saad piisavalt energiat mitmeks nutitelefoni laadimiseks või mitmeks lisatunniks sülearvutiga töötamiseks. Powerbank laeb kiiresti USB-C või DC-in kaudu ja annab voolu USB-C, USB-A ja DC väljundist. DC väljund on reguleeritav vahemikus 12–24 V ja saab adapterite abil sobitada enamiku DC sisendiga sülearvutitega, muutes erinevate seadmete toite andmise lihtsaks. Lisaks võimaldab integreeritud 15 W juhtmevaba kiirlaadija laadida nutitelefoni täiesti juhtmevabalt. Kompaktse disaini ja vaid 500 g kaaluga mahub powerbank kergesti kotti ning on ideaalne varutoite lahendus, kui oled liikvel, kontoris või reisil.

Lisateave:  
 [www.sandberg.world](http://www.sandberg.world)



# Sandberg All-in1 Laptop Powerbank 25000

## Tehnilised andmed

Battery capacity: 25000 mAh (91.25 Wh)  
Battery type: Li-ion  
DC-port input: 12-24V/2A (48W Max)  
DC-port output: 12V/6.7A, 15V/4A, 19V/3.8A, 24V/3.8A (91W Max)  
USB-C1 input: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (60W Max)  
USB-C2 input: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A (45W Max)  
USB-C1 output: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (60W Max)  
USB-C2 output: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A (45W Max)  
USB-A output: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W Max)  
Wireless charger max: 15W

Pass-through charging options:  
USB-C2 IN to USB-C1/DC OUT: Max 45W  
USB-C1/DC IN to USB-C2 OUT: Max 45W (combined USB-C2+USB-A OUT: Max 15W)  
Limitations:  
USB-A and USB-C2 share one circuit, max 15W combined use  
DC and USB-C1 share one circuit, must be used separately



## Pakketeave

1 Sandberg All-In-1 Laptop Powerbank 24000  
1 set of 12 laptop DC plug adaptor tips  
1 DC-DC charging cable, 75 cm  
1 USB-C to USB-C charging cable, 75 cm  
1 Quick guide  
1 GPSR Safety guide

Kiirjuhend: <https://sandberg.world/mt/manual/421-46>

## Mõõtmed

	Toode	Pakend
Kõrgus (cm)	2.65	18.70
Laius (cm)	12.20	23.70
Sügavus (cm)	12.20	5.50
Kaal (g)	500.00	700.00



Toode:  
[www.sandberg.world/product/all-in1-laptop-powerbank-25000](http://www.sandberg.world/product/all-in1-laptop-powerbank-25000)

 Sandberg®

Edasimüüja: